

Module d'extension du nombre de portes - FLEX II

COM-DE01

Le module d'extension du nombre de portes - FLEX II se connecte à un port-module du contrôleur Flex II et permet de contrôler 4 portes supplémentaires.

Tout comme le contrôleur FLEX II, chaque porte peut avoir plusieurs entrées et sorties en plus d'une interface Wiegand.

La connexion d'un module d'extension du nombre de portes - FLEX II à chacun des 8 ports RS-485 d'un contrôleur Flex II permet de contrôler jusqu'à 34 portes.

Chaque module d'extension du nombre de portes - FLEX II dispose de 4 ports RS-485 pour connecter des lecteurs/lecteurs-clavier Flex, des coffres-forts Flex ou des plots de mise à jour des droits des clés.

Les borniers enfichables permettent une installation rapide et pratique.



Specifications

Physique	Boîtier aluminium, revêtement noir
Plage de température	0° à 60° C, installation en intérieur
Dimensions	203 mm x 152 mm x 28 mm
Poids	521 g
Indicateurs visuels	6 voyants LED
Alimentation	Avec le contrôleur FLEX II via RS485 , ou 12 / 24 V DC
Ports	4 ports RS-485 pour les modules FLEX, 4 contrôleurs de porte Wiegand intégrés, 1 port RS485 pour lier le module au contrôleur FLEX II, 1 port USB
RoHS	Conforme à la norme EU 2015/863

Notes:

Dimensions en pouces (mm)
Les dessins ne sont pas à l'échelle

